


LIGHT/ADJ (A 键)



(B 键) MODE

## A. 功能简介

- 5.5 位计时功能，显示时、分、秒、日、月。

## B. 产品功能模式

1. 任意模式下按 A 键 EL 亮三秒。
2. 在时间显示模式下，按 A 键显示日期。
3. 日期时间设置：
  - 在时间显示模式下，按一次 B 键进入“秒”设置，此时按 A 键“秒”归零并返回时钟显示模式；再按 2 次 B 键进入“时”设置，按 A 键调整；再按 B 键依次进入“分”、“月”、“日”设置，相应元素闪动时按 A 键进行相应调整。
  - 在设置“秒”时，若秒数值于 30 至 59 之间，在秒数值回到 00 的同时，分数值亦会加 1；若秒数值是于 00 至 29 之间，分数值则保持不变。

## C. 质量标准

- 机芯尺寸 : 33.6\*17.6mm
- 厚度 (无蜂鸣片) : 6.8mm
- 工作温度 : -10℃~60℃
- 工作电压 : 1.5V
- 准确精度 : ±30 秒/月
- 电池型号 : V391MF (电池容量: 42mAh)
- 静态平均电流 : ≤1.00u A (静态最大电流: 2.5u A)
- EL 发光平均电流 : ≤5.09m A (EL 发光最大电流: 10.0m A)
- 电池使用寿命 (90%) : ≥24 个月

(每按灯光亮 4 次，每次亮 3 秒，共亮灯 12 秒。)

	制 作	审 核	批 准
签 名	冯碧颜	徐治中	宋检望
日 期	12/01/13	12/01/13	12/01/13